LEDVANCE Vorschaltgerät 2x58W 220-240V QTi DALI 2x58 DIM



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1402452
EAN	4050300870847
Hersteller	Osram
Hersteller-ArtNr	4050300870847
Hersteller-Typ	QTi DALI 2x58 DIM
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Vorschaltgerät

Technische Informationen

Ausführung	
Multiwatt-Ausführung	
Art der Dimmung	
Für Lampenart HI	
Für Lampenart HM	
Für Lampenart HS	
Für Lampenart LS	
Für Lampenart T7	
Für Lampenart T16	
Für Lampenart T16-R	
Für Lampenart T26	
Für Lampenart T38	
Für Lampenart T-R	
Für Lampenart T-U	
Für Lampenart TC-D	
Für Lampenart TC-DD	
Für Lampenart TC-DEL	
Für Lampenart TC-F	
Für Lampenart TC-L	
Für Lampenart TC-QEL	
Für Lampenart TC-S	
Für Lampenart TC-SEL	
Für Lampenart TC-T	
Für Lampenart TC-TEL	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Geeignet für Lampenleistung	58...58W
Nennspannung	220...240V
Schutzklasse	

Breite	30mm
Höhe	21mm

LEDVANCE Vorschaltgerät 2x58W 220-240V QTi DALI 2x58 DIM Ausführung elektronisch, Art der Dimmung DALI, Für Lampenart T26, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2 ...

2, Geeignet für Lampenleistung 58 ...

58W, Nennspannung 220 ...

240V, Schutzklasse I, Länge 425mm, Breite 30mm, Höhe 21mm, Schutzart (IP) IP20, Einfache Leuchtenintegration dank gleicher Gerätegrößen wie DALI GI EVG, TouchDIM-Funktion für einfaches und kostengünstiges Dimmen mehrerer EVGs, gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung, Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung, automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel.

Ansteuerung über DALI-Schnittstelle, Steuereingang überspannungsfest und verpolungssicher.

Manueller Dimmbetrieb ohne Steuergerät mit Standard-Installationstaster, inkl.

Memory-Funktion und Softstart.

Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem.

EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet, Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-3, Anhang J, geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.

Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder, voreingestelltes Lichtprogramm, TouchDIM-Funktion für freie Parametrisierung des Lichtwertes und der Einschaltzeit, POWER2LAMP-Funktion für optimale Anpassung der EVG-Leistung auf die Lampe während der Lampenlebensdauer

LEDVANCE Vorschaltgerät 2x58W 220-240V QTi DALI 2x58 DIM online kaufen