

Merten Schaltaktor Igr mit Handbet. 649208

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0828013
EAN	4042811046071
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	649208
Hersteller-Typ	649208
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Schaltaktor



Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Funk bidirektional	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der binären Eingänge	
Max. Schaltleistung	2000W
Geeignet für C-Last	
Max. Anzahl der Schaltausgänge	
Bemessungsstrom	10A
Bemessungsbetriebsspannung	230...230V
Verschiedene Phasen anschließbar	
Busankopplung inklusive	
Busmodul abnehmbar	
Modulare Erweiterungsmöglichk	
Schutzart (IP)	

Merten Schaltaktor Igr mit Handbet.

649208 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der binären Eingänge 0, Max.

Schaltleistung 2000W, Geeignet für C-Last, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 8, Bemessungsstrom 10A,
Bemessungsbetriebsspannung 230 ...

230V, Verschiedene Phasen anschließbar, Busankopplung inklusive, Schutzart (IP) IP20, Max.

Schaltstrom 10A, Ausgangsleistung 2000W, Zum unabhängigen Schalten von bis zu 8 Verbrauchern über Schließerkontakte.

Die Funktion der Schaltkanäle ist frei konfigurierbar.

Alle Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.

Anzeige der Kanalzustände über LEDs.

Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.

Mit integriertem Busankoppler.

Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht ...

[Merten Schaltaktor Igr mit Handbet. 649208 online kaufen](#)

