

Busch-Jaeger Zeitsender DCF 77 6145/10

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0826435
EAN	4011395089026
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	6140-0-0027
Hersteller-Typ	6145/10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Zeitschaltuhr

Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Funk bidirektional
Tagesprogramm
Wochenprogramm
Jahresprogramm
Astroprogramm
Montageart
Breite in Teilungseinheiten
Externe Programmierung
Anzahl der Kanäle
Anzahl der Ausgänge
Anwesenheitssimulation
Sommer-/Winterzeit
Funkgesteuert (DCF77)
GPS
Busankopplung inklusive
Feiertags-Fortschreibung
Nebenuhren über Bus steuerba
Gangreserve
Schutzart (IP)



Busch-Jaeger Zeitsender DCF 77 6145/10 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 2, Externe Programmierung,

Anzahl der Kanäle 2, Anzahl der Ausgänge 6, Sommer-/Winterzeit, Funkgesteuert (DCF77), Busankopplung inklusive, Feiertags-Fortschreibung, Nebenuhren über Bus steuerbar, Gangreserve 87600h, Schutzart (IP) IP20, Zeitsender DCF 2 Kanal Bauart: Reiheneinbaugerät Zum Senden von Zeit und Datum auf den EIB-Bus.

Zur Synchronisierung anderer Busteilnehmer.

Mit automatischer Sommer-, Winterzeitumstellung.

Betrieb mit und ohne DCF-Antenne möglich.

Netzteil für DCF-Empfang ist integriert.

Funkgesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6145-102.

Gangreserve: ca.

10 Jahre.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Anschlüsse: EIB-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -10 °C bis 50 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 35 mm x 65,5 mm
Teilungseinheit: 2 TE

[Busch-Jaeger Zeitsender DCF 77 6145/10 online kaufen](#)

