

ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B20/0,03A

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5705022
EAN	8012542121350
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	2CSR272440R1205
Hersteller-Typ	DS202CMA-B20/0,03A
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Technische Informationen

Polzahl (gesamt)	
Anzahl der abgesicherten Pole	
Bemessungsspannung	230V
Bemessungsstrom	20A
Bemessungsfehlerstrom	0.03A
Fehlerstrom-Typ	
Energiebegrenzungsklasse	
Bemessungsabschaltvermögen	10kA EN 60898
Bemessungsabschaltvermögen	10kA
Frequenz	
Auslösecharakteristik	
Mitschaltender Neutralleiter	
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	69mm
Schutzart (IP)	



ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B20/0,03A Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 2, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 10kA, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10kA, Frequenz 50/60 Hz, Auslösecharakteristik B, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69mm, Schutzart (IP) IP20, Schutzlösung für alle Arten von Einphasen-Wechselstromkreisen in modernen Anlagen.\nDie Geräte bieten gleichzeitig folgenden Schutz:\n- Kurzschlussschutz\n- Überlastschutz\n- Zusatzschutz bzw.

Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag\nVorbeugenden Brandschutz.\nAußerdem ermöglichen sie ein hohes Maß an Selektivität, da jeweils nur der fehlerbehaftete Stromkreis abgeschaltet wird.\nZusätzlich sind die Einsatzmöglichkeiten in Caravans und mobilen elektrischen Betriebsmitteln möglich

[ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B20/0,03A online kaufen](#)

