
Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,315/1,12 Upri=400V 4AM4342-5A



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0772469
EAN	4001869906652
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	4AM43425AT100FA1
Hersteller-Typ	4AM4342-5AT10-0FA1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einphasen-Steuertransformator

Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran	
Ausgeführt als Trenn-Transformator	
Ausgeführt als Spar-Transforma	
Primärspannung 1	420...420V
Primärspannung 2	400...400V
Primärspannung 3	380...380V
Primärspannung 4	0...0V
Primärspannung 5	0...0V
Primärspannung 6	0...0V
Primärspannung 7	0...0V
Primärspannung 8	0...0V
Primärspannung 9	0...0V
Primärspannung 10	0...0V
Sekundärspannung 1	230...230V
Sekundärspannung 2	0...0V
Sekundärspannung 3	0...0V
Sekundärspannung 4	0...0V
Sekundärspannung 5	0...0V
Sekundärspannung 6	0...0V
Sekundärspannung 7	0...0V
Sekundärspannung 8	0...0V
Sekundärspannung 9	0...0V
Sekundärspannung 10	0...0V
Bemessungsscheinleistung	315VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 8	
Kurzschlussfest	
Relative Kurzschlussspannung	5%
Breite	107mm

Tiefe	120mm
Schutzart (IP)	
Ringkern	
Geeignet für Platinenmontage	
Geeignet für Reiheneinbau	

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

0,315/1,12 Upri=400V 4AM4342-5AT10-0FA1 Primärspannung 1 420 ...

420V, Primärspannung 2 400 ...

400V, Primärspannung 3 380 ...

380V, Primärspannung 4 0V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 315VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 5%, Breite 107mm, Höhe 111mm, Tiefe 120mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,315/1,12, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 1,37, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Cage-Clamp, Montage: Schrauben, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized SteuertransformatorTrenntransformator

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,315/1,12 Upri=400V 4AM4342-5A online

kaufen