

## Peha Automatik-Schalter 110G Relaisversion D 891-3 AS O.A.

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0884032
EAN	4010105991192
Hersteller	Peha
Hersteller-ArtNr	00991193
Hersteller-Typ	D 891-3 AS O.A.
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder Basiselement



### Technische Informationen

Montageart	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Geeignet für Leuchtstofflampe/£	
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe	
Geeignet für gewickelten Niede	
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo	
Geeignet für Treppenlichtzeitscl	
Nur geeignet als Nebenstelle	
Eingang für Nebenstelle	
Mit N-Leiter	
Nennspannung	230V
Max. Schaltleistung	1000W
Max. Einschaltstrom	10A

Peha Automatik-Schalter 110G Relaisversion D 891-3 AS O.A.

Montageart Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe, Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe, Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo, Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo, Mit N-Leiter, Nennspannung 230V, Max.

Schaltleistung 1000W, Max.

Einschaltstrom 10A, Automatikschalter 110° Relaisversion Erfassungswinkel: 110° horizontal, 60° vertikal, Sensor um 20° seitlich geneigt, optimal für Unterputz- Montage in 0,8-1,20 m Höhe neben Tür Reichweite: ca.

6 m frontal, 4,5 m seitlich Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Einschaltdauer:

einstellbar von ca.

5 Sek.

bis 20 Min.

Lichtsensor: einstellbar von hell (Tagesbetrieb) bis dunkel 3-Leiter-Relaisversion,  
Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 0500 W 230-V-Hochvolthalogenlampen 0800  
VA  $\cos \mu = 0,5$  max.

1 EVG direkt schaltbar (typenabhängig), EVG-Einschaltspitzenströme beachten.

Bei größerer Anzahl ist ein Leistungsrelais vorzuschalten.

Neutralleiter erforderlich.

[PeHa Automatik-Schalter 110G Relaisversion D 891-3 AS O.A. online kaufen](#)

