Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter P1-32/I2-SI/HI11-SW

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0716119
EAN	4015082073329
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	207332
Hersteller-Typ	P1-32/I2-SI/HI11-SW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter

Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Ausführung als Wendeschalter	
Max. Bemessungsbetriebsspannung	690V Ue bei AC
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom Iu	32A
Bemessungsdauerstrom bei AC	32A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	18kW 3, 400 V
Bemessungskurzzeitstromfestig	0.64kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	15kW 3, 400 V
Schaltleistung bei 400 V	15kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	30kA
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Scl	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	
Geeignet für Frontbefestigung Z	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Farbe des Betätigungselements	

Verriegelbar
Anschlussart Hauptstromkreis
Schutzart (IP), frontseitig

Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter P1-32/I2-SI/HI11-SW Ausführung als Sicherheitsschalter, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 13kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0,64kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 15kW, Schaltleistung bei 400 V 15kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 80kA, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Geeignet für Bodenbefestigung, Farbe des Betätigungselements schwarz, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP65,

Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter P1-32/I2-SI/HI11-SW online kaufen