

## Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter P1-32/I2-SI

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0726437
EAN	4015082073299
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	207329
Hersteller-Typ	P1-32/I2-SI
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter

### Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Ausführung als Wendeschalter	
Max. Bemessungsbetriebsspannung $U_{eAC}$	690V
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom $I_u$	32A
Bemessungsdauerstrom bei AC	32A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	11,2 kW, 400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	0.64kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	11,2 kW, 400 V
Schaltleistung bei 400 V	15kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom $I_{cs}$	80kA
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Schli	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	
Geeignet für Frontbefestigung 2	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Farbe des Betätigungselements	



Verriegelbar

Anschlussart Hauptstromkreis

Schutzart (IP), frontseitig

Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter P1-32/I2-SI Ausführung als Sicherheitsschalter, Max.

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom  $I_u$  32A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 13kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$  0,64kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 15kW, Schaltleistung bei 400 V 15kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_q$  80kA, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Geeignet für Bodenbefestigung, Farbe des Betätigungselements rot, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP65,

[Eaton \(Moeller\) Sicherheitsschalter P1-32/I2-SI online kaufen](#)

