

Siemens Indus.Sector Koppelschütz 1S 24VDC 3RT1015-1KB41

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0790271
EAN	4011209272620
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT10151KB41
Hersteller-Typ	3RT1015-1KB41
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	18A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-3, 400 V 7A
Bemessungsbetriebsleistung bei	3kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei	AC-4, 400 V 6,5A
Bemessungsbetriebsleistung Ie	3kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens	Indus.Sector	Koppelschütz	1S	24VDC	3RT1015-1KB41	
Bemessungssteuerspeisespannung	Us	bei	AC	50	Hz	0V,
Bemessungssteuerspeisespannung	Us	bei	AC	60	Hz	0V,
Bemessungssteuerspeisespannung	Us	bei	DC	24	...	

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 18A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 7A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 3kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 6,5A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 3kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3,

Die Koppelschütze 3RT10 zum Schalten von Motoren sind auf die speziellen Erfordernisse für die Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen abgestimmt.

Die Koppelschütze 3RT10 1 sind nicht durch Hilfsschalterblöcke erweiterbar.

Auf die Koppelschütze 3RT10 2 können zwei 1-polige Hilfsschalterblöcke aufgesetzt werden.

Die Koppelschütze haben eine geringe Leistungsaufnahme, einen erweiterten Arbeitsbereich der Magnetspule sowie eine integrierte Überspannungsbedämpfung gegen Abschaltüberspannungen (Ausnahmen: 3RT10 1.-1HB4.

und 3RT10 1.-MB4.-0KT0)

[Siemens Indus.Sector Koppelschütz 1S 24VDC 3RT1015-1KB41 online kaufen](#)

