

## Berker Funk-Universaldimmer REG 94550100

### Allgemeine Informationen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer      | ET0822619           |
| EAN                | 4011334025375       |
| Hersteller         | Berker              |
| Hersteller-ArtNr   | 94550100            |
| Hersteller-Typ     | 94550100            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück             |
| Artikelklasse      | Bussystem-Dimmaktor |

### Technische Informationen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Bussystem KNX               |            |
| Bussystem KNX-Funk          |            |
| Bussystem Funkbus           |            |
| Bussystem LON               |            |
| Bussystem Powernet          |            |
| Andere Bussysteme           |            |
| Ausführung                  |            |
| Montageart                  |            |
| Breite in Teilungseinheiten |            |
| Busankopplung inklusive     |            |
| Nebenstelleneingang         |            |
| Vor Ort-/Handbedienung      |            |
| Mit LED-Anzeige             |            |
| Anzahl der Ausgänge         |            |
| Ausgangsleistung            | 50...400W  |
| Leistungszusatz verwendbar  |            |
| Lastart                     |            |
| Spannung                    | 230...230V |
| Parallel-Betrieb möglich    |            |
| Frequenz                    | 50...60Hz  |
| Schutzart (IP)              |            |



Berker Funk-Universaldimmer REG 94550100 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Dimmaktor, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 4, Nebenstelleneingang, Anzahl der Ausgänge 1, Ausgangsleistung 50 ...

400W, Leistungszusatz verwendbar, Lastart universal, Spannung 230 ...

230V, Frequenz 50 ...

60Hz, Schutzart (IP) IP20, Funk-Universaldimmer REG Funkbus - mit 5 Lichtszenen für \"Ein/Aus, Dimmwert\" - Abrufen der Lichtszenen nur über Funk-Sender - über die REG Datenleitung empfangene Signale werden verarbeitet - Funk-Signal eingelernter Funk-Wächter bewirkt Einschalten für 1 Min.

(nachtriggernd) - mit Nebenstelleneingang für BLC Nebenstelle und Taster (Schließer) 1-Flächenbedienkonzept - mit Baustellenfunktion \"Ein/Aus\" - mit Programmieraste und roter Programmier-LED - Einschalthelligkeit abspeicherbar - lampenschonender Softanlauf - sehr geräuscharm - kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) - Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, \"selbstlernend\" - erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung - mit Schraubklemmen und Steckklemmen für REG-Datenleitung - 230 V~ - 50/60 Hz - Glüh- und HV-Halogenlampen 50 - 400 W - elektronische Trafos 50 - 400 W - dimmbare konventionelle Trafos 50 - 400 VA - Universal-Leistungszusätze max.

10 Phasenabschnitt á 500 W - Universal-Leistungszusätze max.

5 Phasenanschnitt á 420 VA - Tronic- oder NV-Leistungszusätze Eb/REG max.

- Leistungszusätze Eb/REG max.

10 bei gleicher Lastart - einlernbare Funksender 30 - mit Handbetätigung

[Berker Funk-Universaldimmer REG 94550100 online kaufen](#)

