

Siemens Indus.Sector Schütz 480VAC 50/60Hz 3pol. 3RT1017-1AW21

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0753697
EAN	4011209478251
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT10171AW21
Hersteller-Typ	3RT1017-1AW21
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespannr	480...480V
Bemessungssteuerspeisespannung	480 V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	22A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3	12A
Bemessungsbetriebsleistung I _e bei AC-3	5,5kW
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4	8,5A
Bemessungsbetriebsleistung I _e bei AC-4	4kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anschlussart Hauptstromkreis	3pol.
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3

Siemens Indus.Sector Schütz 480VAC 50/60Hz 3pol.

3RT1017-1AW21 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 480 ...

480V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 480 ...

480V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-4, 400 V 8,5A, Bemessungsbetriebsleistung I_e bei AC-4, 400 V 4kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte

als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, AC-3 5,5kW/400V, 1S, AC 480V 50/60Hz 3-polig, Bgr.

S00, Schraubanschluss

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 480VAC 50/60Hz 3pol. 3RT1017-1AW21 online](#)

[kaufen](#)

