

Siemens Indus. Sector Leistungsschalter VL160X 3VL1710-1EH43-0AD1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0767308

EAN 4011209751484

Hersteller Siemens Indus.Sector Hersteller-ArtNr 3VL17101EH430AD1 Hersteller-Typ 3VL1710-1EH43-0AD1

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Leistungsschalter für Trafo

Technische Informationen

Bemessungsdauerstrom lu 100A

Bemessungsgrenzkurzschlussau Astrom Icu bei 400 V, 50 Hz

Überlastauslöser Stromeinstellu 100...100A

Einstellbereich des unverzögerten Kourzson Assauslösers

Integrierter Erdschlussschutz

Anschlussart Hauptstromkreis

Gerätebauart

Geeignet für Hutschienenmontage

Anzahl der Hilfskontakte als Öff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer

Anzahl der Hilfskontakte als We

Ausgelöstmelder vorhanden

Mit Unterspannungsauslöser

Polzahl

Position des Anschlusses für Ha

Ausführung des Betätigungselements

Motorantrieb integriert

Motorantrieb optional

Schutzart (IP)

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter VL160X 3VL1710-1EH43-0AD1 Bemessungsdauerstrom lu 100A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom lcu bei 400 V, 50 Hz 40kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 100 ...

100A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1000 ...

1000A, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der



SIEMENS



Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Schutzart (IP) IP20, Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S)

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter VL160X 3VL1710-1EH43-0AD1 online

kaufen