

## Siemens Indus.Sector Schütz 240V 50Hz, 2S+2Ö 3RT1034-1AU04

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0754442
EAN	4011209450547
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT10341AU04
Hersteller-Typ	3RT1034-1AU04
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



### Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann 240...240V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V

Spannungsart zur Betätigung AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 50A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 32A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4 29A

Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 15kW

Geeignet für Reiheneinbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2

Anzahl der Hilfskontakte als Öff 2

Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkon 0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3

Siemens Indus.Sector Schütz 240V 50Hz, 2S+2Ö 3RT1034-1AU04  
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 50A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 29A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 15kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 240V 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Bgr.

## S2, Schraubanschluss

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 240V 50Hz, 2S+2Ö 3RT1034-1AU04 online](#)

[kaufen](#)

