

## Siemens Indus.Sector Leistungsschalter VL160X 3VL1725-2EH46-0AA0

### Allgemeine Informationen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikelnummer      | ET0767420  |
| EAN                | 4011209639744  |
| Hersteller         | Siemens Indus.Sector                                     |
| Hersteller-ArtNr   | 3VL17252EH460AA0   |
| Hersteller-Typ     | 3VL1725-2EH46-0AA0                                       |
| Verpackungseinheit | 1 Stück  |
| Artikelklasse      | Leistungsschalter für Trafo-Generator- und Anlagensch... |



### Technische Informationen

|   |            |
|---|------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>n</sub>                                       | 25A        |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz | 70kA       |
| Überlastauslöser Stromeinstell  | 25...25A   |
| Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers                    | 300...300A |
| Integrierter Erdschlussschutz   |            |
| Anschlussart Hauptstromkreis  |            |
| Gerätebauart  |            |
| Geeignet für Hutschienenmontage   |            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öff  |            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                                    |            |
| Anzahl der Hilfskontakte als We   |            |
| Ausgelöstmelder vorhanden   |            |
| Mit Unterspannungsauslöser  |            |
| Polzahl   |            |
| Position des Anschlusses für H <sub>z</sub>                               |            |
| Ausführung des Betätigungselements  |            |
| Motorantrieb integriert   |            |
| Motorantrieb optional   |            |
| Schutzart (IP)  |            |

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter VL160X 3VL1725-2EH46-0AA0  
 Bemessungsdauerstrom I<sub>n</sub> 25A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom  
 I<sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz 70kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 25 ...

25A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 300 ...

300A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart  
 Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der

Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Schutzart (IP) IP20, Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter VL160X 3VL1725-2EH46-0AA0 online](#)

[kaufen](#)

