

## Siemens Indus.Sector Hilfsschütz 2S+2Ö 48VDC 3RH1122-1BW40-0AA6

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET0753156            |
| EAN                | 4011209564473        |
| Hersteller         | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr   | 3RH11221BW400AA6     |
| Hersteller-Typ     | 3RH1122-1BW40-0AA6   |
| Verpackungseinheit | 1 Stück              |
| Artikelklasse      | Hilfsschütz, Relais  |

### Technische Informationen

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Bemessungssteuerspeisespann                       | 0...0V              |
| Bemessungssteuerspeisespann                       | 0...0V bei AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespann                       | 48...0V             |
| Spannungsart zur Betätigung                       |                     |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>            | 46A                 |
| Anschlussart Hilfsstromkreis                      |                     |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öff                  |                     |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer            |                     |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öff                  | d                   |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend |                     |
| Anzahl der Hilfskontakte als We                   |                     |



Siemens Indus.Sector Hilfsschütz 2S+2Ö 48VDC 3RH1122-1BW40-0AA6  
 Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 50 Hz 0V,  
 Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 60 Hz 0V,  
 Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei DC 48V, Spannungsart zur Betätigung  
 DC, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub>, 400 V 6A, Anschlussart Hilfsstromkreis  
 Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der  
 Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert  
 schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der  
 Hilfskontakte als Wechsler 0, Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, Schraubanschluss,  
 Bgr.

S00 Hutschienenbefestigung optimiert (20 G)

[Siemens Indus.Sector Hilfsschütz 2S+2Ö 48VDC 3RH1122-1BW40-0AA6 online](#)

[kaufen](#)

