

Busch-Jaeger UP-Schnittstelle USB 6123 USB-87

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | ET0817683 |
| EAN | 4011395051078 |
| Hersteller | Busch-Jaeger |
| Hersteller-ArtNr | 6133-0-0183 |
| Hersteller-Typ | 6123 USB-87 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bussystem-Datenschnittstelle |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------|--------|
| Bussystem KNX | |
| Bussystem Funkbus | |
| Bussystem Powernet | |
| Ausführung | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| Max. Übertragungsrate | 9600Bd |
| Mit Beschriftungsfeld | |
| Mit LED-Anzeige | |
| Schutzart (IP) | |

Busch-Jaeger UP-Schnittstelle USB 6123 USB-87 Bussystem KNX, Bussystem Powernet, Ausführung USB, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe rot, Max.

Übertragungsrate 9600Bd, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Schnittstelle USB 1fach Bauart: Unterputz Für Busch-Installationsbus® EIB/KNX Busankoppler 6120 U-102 und Busch-Powernet® EIB/KNX Netzankopplung 6920 U-102.

Zur Ankopplung eines PC oder Laptops.

Anzeigeelemente: zwei Betriebs-LED Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich

Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 36 mm

[Busch-Jaeger UP-Schnittstelle USB 6123 USB-87 online kaufen](#)

