

Siemens Indus.Sector Basisschalter F.Positionsschalter 3SE5122-0

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0737763
EAN	4011209693708
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE51220LA00
Hersteller-Typ	3SE5122-0LA00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter



Technische Informationen

Breite des Sensors	56mm
Höhe des Sensors	37.8mm
Länge des Sensors	85.7mm
Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei AC-15, 24 V	6A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	6A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei AC-15, 230 V	1.5A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	3A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be} bei DC-13, 125 V	0.56A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	0.27A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart (IP)

Siemens Indus.Sector Basisschalter F.Positionsschalter 3SE5122-0LA00 Breite des Sensors 56mm, Höhe des Sensors 37,8mm, Länge des Sensors 85,7mm, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 230 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse lackiert, Ausführung des Betätigungselements ohne, Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Gehäuse Metall Universalschalter 56mm, Geräteanschluss 3x (M20x1,5) 1S/2Ö Sprungkontakte ohne Antriebskopf

[Siemens Indus.Sector Basisschalter F.Positionsschalter 3SE5122-0 online](#)



[kaufen](#)

