Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,315/1,12 4AM4342-4TN00-0EA0



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0747249
EAN	4001869901367
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	4AM43424TN000EA0
Hersteller-Typ	4AM4342-4TN00-0EA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einphasen-Steuertransformator

Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran	
Ausgeführt als Trenn-Transformator	
Ausgeführt als Spar-Transforma	
Primärspannung 1	242...242V
Primärspannung 2	230...230V
Primärspannung 3	218...218V
Primärspannung 4	0...0V
Primärspannung 5	0...0V
Primärspannung 6	0...0V
Primärspannung 7	0...0V
Primärspannung 8	0...0V
Primärspannung 9	0...0V
Primärspannung 10	0...0V
Sekundärspannung 1	24...24V
Sekundärspannung 2	0...0V
Sekundärspannung 3	0...0V
Sekundärspannung 4	0...0V
Sekundärspannung 5	0...0V
Sekundärspannung 6	0...0V
Sekundärspannung 7	0...0V
Sekundärspannung 8	0...0V
Sekundärspannung 9	0...0V
Sekundärspannung 10	0...0V
Bemessungsscheinleistung	315VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 8	
Kurzschlussfest	
Relative Kurzschlussspannung	6.08%
Breite	107mm

Tiefe	120mm
Schutzart (IP)	
Ringkern	
Geeignet für Platinenmontage	
Geeignet für Reiheneinbau	

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

0,315/1,12 4AM4342-4TN00-0EA0 Primärspannung 1 242 ...

242V, Primärspannung 2 230 ...

230V, Primärspannung 3 218 ...

218V, Primärspannung 4 0V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 24 ...

24V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 315VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 6,08%, Breite 107mm, Höhe 111mm, Tiefe 120mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,315/1,12, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 24, Isec (A): 13,1, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-2,-2-6 >UL/CSA recognizedSteuertransformatorSicherheitstransformator

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,315/1,12 4AM4342-4TN00-0EA0 online

kaufen