
Gira Türstation AP 1fach alu 126665



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1232148
EAN	4010337266655
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	126665
Hersteller-Typ	126665
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Türlautsprecher

Technische Informationen

Mit Infoschild	
Anzahl der Ruftasten	
Montageart	
Mit Abdeckung	
Schutz gegen Vandalismus	
Modulare Bauweise	
Mit Kamera	
Farbe	
Installationstechnik	

Gira Türstation AP 1fach alu 126665 Mit Infoschild, Anzahl der Ruftasten 1, Montageart Aufputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Modulare Bauweise, Farbe sonstige, Installationstechnik Bus-System, Türstation mit Türlautsprecher und Ruftaster als komplett vormontierte Einheit für die senkrechte Aufputz Montage.

Die Türstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Türstation, dadurch schnelle und saubere Installation..

Im Design des Gira Schalterprogramms TX_44..

Geringe Bauhöhe von nur 19 mm..

Verwindungssteifes Aufputzgehäuse durch Aluminiumprofil..

Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche..

Diebstahlschutz mittels Torx Schrauben..

Signalübertragung und Versorgung der Audio und Video Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

In Türkommunikationsanlagen bis zu 30 Teilnehmern einsetzbar..

Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur..

Wetterfester Lautsprecher..

Hochwertiges Elektretmikrofon..

Freisprechfunktion (Sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung)..

Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung..

Sprachlautstärke einstellbar..

Weiße Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie.

Durch die wartungsfreie und stromsparende LED Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht..

Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff..

Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar..

Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice im Internet oder die Gira Beschriftungssoftware...

Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V (Busspannung) Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung Abmessungen: B x H x T 110 x 181 x 19 mm Abmessung Namensschild: B x H 62 x 62 mm Temperaturbereich 25 C bis +70 C Schutzart: IP44

[Gira Türstation AP 1fach alu 126665 online kaufen]