

## Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMB2-A25

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0784167
EAN	4015082590901
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	259090
Hersteller-Typ	NZMB2-A250
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagensch



### Technische Informationen

Bemessungsdauerstrom I <sub>n</sub>	250A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz	25kA
Überlastauslöser Stromeinstell	200...250A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	0...0A
Einstellbereich des unverzögert	1500...2500A
Integrierter Erdschlussschutz	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Geeignet für Hutschienenmonta	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als ScI	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Ausgelöstmelder vorhanden	
Mit Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	
Ausführung des Betätigungsele	
Motorantrieb integriert	
Motorantrieb optional	
Schutzart (IP)	

Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMB2-A250  
 Bemessungsdauerstrom I<sub>n</sub> 250A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom  
 I<sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz 25kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 200 ...

250A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A,  
 Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1500 ...

2500A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP20, Leistungsschalter, nach IEC/EN60947-2, mit Schraubanschlüssen, Schraubmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T.

100, einstellbare Überlastauslöser  $I_r = 0.8 \text{ } \dot{\text{z}} \text{ } 1 \times I_n$ , einstellbare Kurzschlussauslöser  $I_i = 6 \text{ } \dot{\text{z}} \text{ } 10 \times I_n$  und fest eingestellter Kurzschlussauslöser  $I_i$  als Begrenzung, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Spannungsauslöser, Fernantrieb, Montagezubehör, Anschlußtechnik, Systemgehäuse, Adapter

[Eaton \(Moeller\) Leistungsschalter 3p,Anlagen/Kabelschu NZMB2-A25 online](#)

[kaufen](#)

