

Siemens Indus.Sector Digitalausgabe 8Dig.E/8 Dig.A 24VDC 6ES7323

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0759251
EAN	4025515065289
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ES73231BH010AA0
Hersteller-Typ	6ES7323-1BH01-0AA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC	50...0V
Versorgungsspannung bei AC	60.Hz
Versorgungsspannung bei DC	20.4...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Digitale Eingänge konfigurierbar	
Digitale Ausgänge konfigurierbar	
Eingangsstrom bei Signal 1	7mA
Zulässige Spannung am Eingang	0...-30V
Art der Eingangsspannung	
Art des Digitalausgangs	
Ausgangsstrom	0.5A
Zulässige Spannung am Ausgang	0...28.8...0V
Art der Ausgangsspannung	
Kurzschlusschutz, Ausgänge vorhanden	
Redundanzfähigkeit	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Verzögerungszeit bei Signalwechsel	1.2...0ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	40mm
Höhe	125mm
Tiefe	120mm



Siemens Indus.Sector Digitalausgabe 8Dig.E/8 Dig.A 24VDC
6ES7323-1BH01-0AA0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V,
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen
Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Eingangsstrom bei Signal 1 7mA,
Zulässige Spannung am Eingang 30 ...

-30V, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs Transistor,
Ausgangsstrom 0,5A, Zulässige Spannung am Ausgang 28,8V, Art der
Ausgangsspannung DC, Kurzschlusschutz, Ausgänge vorhanden,
Redundanzfähigkeit, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss,
Verzögerungszeit bei Signalwechsel 1,2ms, Explosionsschutz-Kategorie für Gas
sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Breite 40mm, Höhe
125mm, Tiefe 120mm, Digitale Ein- und Ausgänge zum Anschluss von
Schaltern, 2-Draht-Näherungsschaltern (BERO), Magnetventilen, Schützen,
Kleinmotoren, Lampen und Motorstartern

[Siemens Indus.Sector Digitalausgabe 8Dig.E/8 Dig.A 24VDC 6ES7323 online](#)

[kaufen](#)

