

Kathrein Multischalter mit Netzteil EXR 158

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1926332
EAN	4021121448683
Hersteller	Kathrein
Hersteller-ArtNr	20510012
Hersteller-Typ	EXR 158
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Multischalter

Technische Informationen

Teilnehmeranschlüsse	
Anzahl der Eingänge	
Terrestrischer Eingang	
Kaskadierbar	
Anzahl der Stamm-Ausgänge	
Max. Stromaufnahme	100mA
Netzteil	
Steuersignal	
LNB-Speisung	
22 kHz-Generator	

Kathrein Multischalter mit Netzteil EXR 158 Teilnehmeranschlüsse 8, Anzahl der Eingänge 5, Terrestrischer Eingang aktiv, Anzahl der Stamm-Ausgänge 0, Max.

Stromaufnahme 100mA, Netzteil eingebaut, Steuersignal 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz, LNB-Speisung 14 V / 18 V / 22 kHz, Multischalter zur Verteilung von 4 Sat-Ebenen und terrestrischer Signale, je Receiver nur eine Niederführung notwendig, unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus, integrierter Verstärker, integrierte Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung, hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen, Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low, niedrige Leistungsaufnahme, für die Innenmontage

[Kathrein Multischalter mit Netzteil EXR 158 online kaufen](#)

