

Hager Motorschutzschalter 1,6-2,5A MM507N

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0603053
EAN	3250614435201
Hersteller	Hager
Hersteller-ArtNr	MM507N
Hersteller-Typ	MM507N
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz

Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstellu	1.6...2.5A
Phasenausfallempfindlich	
Auslösetechnik	
Bemessungsdauerstrom I _u	2.5A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	0.37kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	0,75kW/400 V
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100kA
Schutzart (IP)	

Hager Motorschutzschalter 1,6-2,5A MM507N Einstellbereich Überlastauslöser 1,6 ...

2,5A, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsdauerstrom I_u 2,5A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,37kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,75kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I_{cu} bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Mit K-Charakteristik, nach VDE 0660 Teil 102 zum Schutz von 1- und 3-phasigen Motoren

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von

einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Hager Motorschutzschalter 1,6-2,5A MM507N online kaufen](#)

