

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 1,4-2A 3RV2011-1BA1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0781504
EAN	4011209712423
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV20111BA10
Hersteller-Typ	3RV2011-1BA10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz



Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstellu	1.4...2A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	26 K...26A
Phasenausfallempfindlich	
Auslösetechnik	
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I _u	2A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	0.37kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0,75kW
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100kA
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 1,4-2A 3RV2011-1BA10
Überlastauslöser Stromeinstellung 1,4 ...

2A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 26 ...

26A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik magnetisch,
Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_u 2A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,37kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,75kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I_{cu}

bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen.

Die Leistungsschalter 3RV2 sind klimafest

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 1,4-2A 3RV2011-1BA1 online](#)

[kaufen](#)

