

Busch-Jaeger Bedienelement 2-fach weiß 6732-212

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0857015
EAN	4011395149843
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006730A0045
Hersteller-Typ	6732-212
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramm



Technische Informationen

Wandsender	
Fernbedienung	
Signalübertragung	
Anzahl der Kanäle	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Reichweite	100m
Geeignet für Schalter	
Geeignet für Dimmer	
Geeignet für Jalousieschalter	
Geeignet für Anzeigeelement	

Busch-Jaeger Bedienelement 2-fach weiß 6732-212 Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 2, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Reichweite 100m, Geeignet für Schalter, Geeignet für Dimmer, Geeignet für Jalousieschalter, Geeignet für Anzeigeelement, Farbvariante weiß, Elektronik/Systemtechnik (Dimmer, KNX ...), Busch-Funkcontrol, Bedienelemente Busch-Duro 2000® SI, Wandsender WAVELINE 2-fach, Wandsender WaveLINE 2 Kanal Netzunabhängiger 2fach Wandsender.

Zum Schalten und Dimmen.

Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.

Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.

Für WaveLINE UP-Aktoren 6701, 6702, 6703, 6704 und 6705.

Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.

Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.

Sendefrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca.

100 m (Freifeld).

Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.

Batterielebensdauer: typ.

, dadurch praktisch wartungsfrei.

Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.

Inkl.

Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 18 mm

[Busch-Jaeger Bedienelement 2-fach weiß 6732-212 online kaufen](#)

