Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B02-D08-40-11

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET6303620
EAN	
Hersteller	Balluff
Hersteller-ArtNr	BNS01NN
Hersteller-Typ	BNS819-B02-D08-40-11
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Reihenpositionsschalter

Technische Informationen

Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Anzahl der Stößel	
Stößelabstand	8mm
Ausführung des Betätigungsele	
Höhe des Sensors	70mm
Breite des Sensors	120mm
Länge des Sensors	85mm
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließer	
Anzahl der Kontakte als Wechs	
Ausführung des Schaltglieds	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des elektrischen Ar	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-5...85°C
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Schutzart (IP)	

Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B02-D08-40-11 Anzahl der Stößel 2, Stößelabstand 8mm, Ausführung des Betätigungselements Dachstößel, Höhe des Sensors 70mm, Breite des Sensors 120mm, Länge des Sensors 85mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als

Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Umgebungstemperatur während des Betriebs -5 ...

85°C, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Schutzart (IP) IP67,

Balluff Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B02-D08-40-11 online

kaufen