

## Schmersal Positionsschalter Z1R 235-11z

### Allgemeine Informationen

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer      | ET6314350               |
| EAN                | 4030661213378           |
| Hersteller         | Schmersal               |
| Hersteller-ArtNr   | 101166167               |
| Hersteller-Typ     | Z1R 235-11z             |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                 |
| Artikelklasse      | Einzelpositionsschalter |

### Technische Informationen

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Breite des Sensors                                      | 30mm       |
| Höhe des Sensors                                        | 91.5mm     |
| Länge des Sensors                                       | 30mm       |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-15, 230 V | 4A         |
| Schaltfunktion                                          |            |
| Ausgang elektronisch                                    |            |
| Zwangsöffnung                                           |            |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte         |            |
| Anzahl der Kontakte als Öffner                          |            |
| Anzahl der Kontakte als Schließer                       |            |
| Anzahl der Kontakte als Wechs                           |            |
| Ausführung der Schnittstelle                            |            |
| Ausführung der Schnittstelle für Kommunikation          |            |
| Gehäusebauform                                          |            |
| Werkstoff des Gehäuses                                  |            |
| Beschichtung Gehäuse                                    |            |
| Ausführung des Betätigungsele                           |            |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                 |            |
| Mit Statusanzeige                                       |            |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                      |            |
| Explosionsschutz-Kategorie für                          |            |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    |            |
| Umgebungstemperatur während                             | -30...80°C |
| Schutzart (IP)                                          |            |

Schmersal Positionsschalter Z1R 235-11z Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 91,5mm, Länge des Sensors 30mm, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-15, 230 V 4A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der

sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse lackiert, Ausführung des Betätigungselements Rollenhebel, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -30 ...

80°C, Schutzart (IP) IP67,

[Schmersal Positionsschalter Z1R 235-11z online kaufen](#)