

Schneider Electric Leistungsschütz 20A/AC1 220V50/60Hz LC1K09008

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0747494
EAN	3389110488876
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	LC1K09008M7
Hersteller-Typ	LC1K09008M7
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom



Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	220...220V
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz	220 V
Spannungsart zur Betätigung	AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V	20 A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V	9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW
Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	0
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkon	2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	2

Schneider Electric Leistungsschütz 20A/AC1 220V50/60Hz LC1K09008M7
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 220 ...

220V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 220 ...

220V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 20A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V 9A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 2, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 2, Schütz TeSys K, Anzahl Pole: 2 Schliesser + 2 Öffner, ohne Hilfsschalter, Bemessungsbetriebsstrom I_e AC-3: 9 A, Steuerspannung: 220V 50/60 Hz, Mittlere Leistungsaufnahme: Anzug 30 VA, Halten 4,5 VA, Schutzbeschaltung aufrastbar, Anschlüsse: Schraubklemmen, Abmessungen:

(BHT) 45 x 58 x 57 mm, optionales Zubehör aufrastbar, Zulassungen: UL, CSA, u.

a..

[Schneider Electric Leistungsschütz 20A/AC1 220V50/60Hz LC1K09008 online](#)

[kaufen](#)

