

## Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv NCB4-12GM40-Z4-V1

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314172
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr	121009
Hersteller-Typ	NCB4-12GM40-Z4-V1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Induktiver Näherungsschalter



### Technische Informationen

Länge des Sensors	55mm
Durchmesser des Sensors	12mm
Mechanische Einbaubedingung	
Schaltabstand	4mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Kaskadierbar	
Max. Ausgangsstrom am sicher	2.2mA
Versorgungsspannung	8.2...8.2V
Bemessungssteuerspeisespanr	8.2...8.2V
Spannungsart	
Schaltfrequenz	1500Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Werkstoff des Gehäuses	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	

Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv NCB4-12GM40-Z4-V1 Länge des Sensors 55mm, Durchmesser des Sensors 12mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 4mm, Ausführung der Schaltfunktion Öffner, Ausführung des Schaltausgangs NAMUR, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 2,2mA, Versorgungsspannung 8,2 ...

8,2V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 8,2 ...

8,2V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne,

[Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv NCB4-12GM40-Z4-V1 online kaufen](#)