

Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv NBB15-U1-E3

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314091
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr	194768
Hersteller-Typ	NBB15-U1-E3
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Induktiver Näherungsschalter



Technische Informationen

Breite des Sensors	40mm
Höhe des Sensors	40mm
Länge des Sensors	118mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor	
Schaltabstand	15mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung des elektrischen Ar	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Kaskadierbar	
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	200mA
Versorgungsspannung	10...30V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	10...30V
Spannungsart	
Schaltfrequenz	200Hz
Mit Überwachungsfunktion nach	
Werkstoff des Gehäuses	
Druckfest	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

Explosionsschutz-Kategorie für

Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv NBB15-U1-E3 Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 118mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 15mm, Ausführung der Schaltfunktion Öffner, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Klemme, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Beschichtung Gehäuse sonstige, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ...

30V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 200Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne,

[Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv NBB15-U1-E3 online kaufen](#)