

Jung Funk-Präsenzmelder DC 6V FPM 360 AL

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401092
EAN	4011377085831
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	FPM360AL
Hersteller-Typ	FPM 360 AL
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Montagehöhe	2.5m
Max. Reichweite zu einer Seite	4m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Farbe	

Jung Funk-Präsenzmelder DC 6V FPM 360 AL Ausführung Präsenzmelder, Montageart Aufputz, Konstantlichtregelung, HLK-Ansteuerung, Geeignet für drahtlose Übertragung, Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Halogenfrei, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Farbe Aluminium, Farbvariante Aluminium, Funk-Präsenzmelder, Nennspannung: DC 6 V =, Batterien: 4 x 1,5 V Micro RL03 (AAA) Alkaline (nicht im Lieferumfang enthalten, keine Zink-Kohle-Batterien R03 oder Akkus verwenden), Funkübertragung: Sendefrequenz 433,42 MHz, Modulation ASK, Sendereichweite maximal 100 m (im Freifeld), Kodierung > 1 Milliarde Möglichkeiten, Erfassungswinkel: ca.

360°, Nennreichweite (Ø): ca.

5 m (Schreibtischhöhe) und 8 m (Fußboden), Montagehöhe für Nennreichweite: 2,5 m, Nachlaufzeit: ca.

2 Minuten bis 1 Stunde, Helligkeit: ca.

3 bis 2000 Lux, Temperaturbereich: 0 bis + 45 °C, Abmessungen (Ø x T): 103 x 42 mm

[Jung Funk-Präsenzmelder DC 6V FPM 360 AL online kaufen](#)

