

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter A-ausl. 0,14-0,2A 3RV2011

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789149
EAN	4011209766938
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV20110BA40
Hersteller-Typ	3RV2011-0BA40
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz



Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstell	0.14...0.2A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2,6A
Phasenausfallempfindlich	
Auslösetechnik	
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I _n	0.2A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	0.03kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0,06kW
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussauslösestrom I _{cu} bei 400 V, AC	100kA
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter A-ausl.

0,14-0,2A 3RV2011-0BA40 Überlastauslöser Stromeinstellung 0,14 ...

0,2A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 2,6 ...

2,6A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik magnetisch,
Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_n 0,2A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,
230 V 0,03kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,06kW,
Anschlussart Hauptstromkreis sonstige, Gerätebauart Einbaugerät

Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP00, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter A-ausl. 0,14-0,2A 3RV2011 online](#)

[kaufen](#)

