

Merten Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0857593
EAN	4042811164676
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG5180-0000
Hersteller-Typ	MEG5180-0000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steuergerät für Lichtregelsystem



Technische Informationen

Montageart	
Steuerstrom	50mA
Bemessungsstrom	10A
Nennspannung	230V
Frequenz	60...60Hz
Art der Dimmung	
Bedienungsart	
Nebenstelleneingang	
Lichtwertspeicher	
Verwendbar mit Taste	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	
Verwendbar mit Präsenzmelder	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	
Verwendbar mit Funktaste	
Verwendbar mit IR-Taste	
Gerätebreite	73mm
Gerätehöhe	73mm
Gerätetiefe	32mm

Merten Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 Montageart Unterputz, Steuerstrom 50mA, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 230V, Frequenz 60

...

60Hz, Art der Dimmung 1-10 V, Bedienungsart sonstige, Nebenstelleneingang, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Präsenzmelder, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer, Verwendbar mit Funktaste, Verwendbar mit IR-Taste, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 73mm, Gerätetiefe 32mm, Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V

Schnittstelle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Schraubklemmen.

Funktionen: -Schalten und Dimmen von einem Ausgang.

-Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.

-Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.: -Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz.

Nennstrom: max.

10 A, $\cos \Phi = 0,6$.

Steuerstrom: max...

[Merten Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000 online kaufen](#)

