

Jumo 1Ph.-Leistungssteller 00543450

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1103050
EAN	4053877000785
Hersteller	Jumo
Hersteller-ArtNr	00543450
Hersteller-Typ	00543450
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Halbleiterrelais

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	400...400V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Betriebsspannung	400...400V
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	20A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3	0A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-51	0A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-53a	0A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-53b	0A
Anzahl der Phasen	
Geeignet für Reiheneinbau	

Jumo 1Ph.-Leistungssteller 00543450 Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 400 ...

400V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Betriebsspannung 400 ...

400V, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1 20A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3 0A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-51 0A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-53a 0A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-53b 0A, Anzahl der Phasen 1, Geeignet für Reiheneinbau, Einphasen-Leistungssteller mit Setup-Programm zur Konfiguration über USB-Schnittstelle, Übertragung der Setupdaten auch ohne Spannungsversorgung am Gerät möglich (USB-Port Versorgung),



Netzlastoptimierung durch Duales Energiemanagement, Phasenanschnitt-, Impulsgruppenbetrieb und Halbwellensteuerung, Softstartfunktion mit Strombegrenzung, Widerstandsüberwachung und Begrenzung bei MoSi₂ Heizelementen, Selbstlernfunktion für die Erkennung von Teillastbruch, Integrierte Diagnosesysteme, U²-Regelung

[Jumo 1Ph.-Leistungssteller 00543450 online kaufen](#)

