

Busch-Jaeger Energieaktor 3-fach 6194/19

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6510561
EAN	4011395132555
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006151A0233
Hersteller-Typ	6194/19
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Schaltaktor

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Vor Ort-/Handbedienung	
Anzahl der binären Eingänge	
Max. Schaltleistung	3680W
Geeignet für C-Last	
Max. Anzahl der Schaltausgänge	
Busankopplung inklusive	
Schutzart (IP)	



Busch-Jaeger Energieaktor 3-fach 6194/19 Bussystem KNX, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 12, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der binären Eingänge 12, Max.

Schaltleistung 3680W, Geeignet für C-Last, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 12, Busankopplung inklusive, Schutzart (IP) IP20, Max.

Schaltstrom 16A, Elektronik/Systemtechnik (Dimmer, KNX ...), Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 3-fach-Energieaktor, Energieaktor 16A 3fach 3-fach Schaltaktor Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich.

Manuelle \"Vor-Ort-Betätigung\" möglich.

Schaltzustandsanzeige der Kontakte Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 3x Schließer, potenzialfrei Lastart: AC1 Nennstrom: 16 A, bei $\cos \phi$ 0,8
Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: AC3 Nennstrom: 16 A, bei $\cos \phi$ 0,45
Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm
Teilungseinheit: 4 TE

[Busch-Jaeger Energieaktor 3-fach 6194/19 online kaufen](#)