

Hera 3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050843078

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549074
EAN	4051268088510
Hersteller	Hera
Hersteller-ArtNr	61050843078
Hersteller-Typ	61050843078
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Geeignet für Durchgangsverdra
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Montageart
Farbe steuerbar (RGB)

Ballwurfsicher
Dimmbar
Farbe der Abdeckung
Lampenleistung

Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Fassung
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Nennspannung 220...240V
Werkstoff des Gehäuses
Gehäusefarbe
Werkstoff der Abdeckung
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Reflektor
Lichtverteilung

Höhe/Tiefe	17mm
Außendurchmesser	65mm
Einbautiefe	16mm
Einbaudurchmesser	55mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Hera 3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050843078 Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Fassung G4, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 220 ... 240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe Edelstahl, Werkstoff der Abdeckung Glas klar, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 17mm, Außendurchmesser 65mm, Einbautiefe 16mm, Einbaudurchmesser 55mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz "F", Möbeleinbau, Brandschutz "MM", Extremtemperatur -5 ... 35°C, Mit Leuchtmittel, Halogen Einbaustrahler als 3er Set, Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) rt auch nach Jahren sicheren Halt, Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker, incl. steckerfertigem 105W Trafo, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken (auch in Blech mit einer Stärke von 0,8 bis 1,5mm), incl. Wärmeverteilplatte zum Einsatz in der Sacklochbohrung, optionales Zubehör: Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung, Distanzring für eine auf 13mm verringerte Einbautiefe

[Hera 3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050843078 online kaufen](#)

