Berker RolloTec Schaltuhr Komfort Display anth/sa 17756086

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0860722
EAN	4011334379348
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	17756086
Hersteller-Typ	17756086
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung

Technische Informationen

Zusammenstellung	
Integrierte Zeitschaltuhr	
Mit Glasbruchmelderanschluss	
Mit Astro-Programm	
Nebenstelleneingang	
Mit Memory-Funktion	
Aussperrsicherung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Nennspannung	12V
Frequenz	0...0Hz
Befestigungsart	

Berker RolloTec Schaltuhr Komfort Display anth/sa 17756086 Zusammenstellung Bedienaufsatz, Integrierte Zeitschaltuhr, Nebenstelleneingang, Mit Memory-Funktion, Montageart sonstige, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Nennspannung 12V, Frequenz 0Hz, Befestigungsart Klemmbefestigung, Fahrzeiten 18 Auf/Ab, Zufallsgenerator +/- 15 min, Gangreserve ca.

3 h, wartungsfrei, Astrozeitverschiebung +/- 2 h, Einlernbare Laufzeit 1 - 6 min,

Einlernbare Abfahrzeit 1 - 6 min, Lamellenverstellzeit 0 - 5 s, Lamellenverstellung bei Tasten 1 s, mit insgesamt 3 unabhängigen Programmspeichern, 2 Programmspeicher voreingestellt, Programmierung nach Woche und Tagen möglich, Programmspeicher netzausfallsicher, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Astroprogramm für Fahren bei Sonnenauf-/untergang, großflächiges Display mit Symboldarstellung, Anzeige der nächsten Fahrzeit mit Berücksichtigung von Astro- und Zufallsfunktion, mit Umschalter für Manuell/Automatik, Aussperrsicherung, da Auswertung der Zentral- oder Nebenstellenbefehle Ab abschaltbar, Lamellenstellung bei Ab-Fahrzeiten programmierbar, für den Sensoranschluss am Klemmblock im Einsatz, RolloTec Helligkeitssensor für Sonnenschutzbewegung Auf/Ab anschließbar, mit RolloTec Helligkeitssensor Ap zusätzlich Behangposition und Lamellenstellung einstellbar, angeschlossener RolloTec Helligkeitssensor für dämmerungsgesteuertes Abfahren verwendbar, angeschlossener RolloTec Helligkeitssensor Ap für dämmerungsgesteuertes Auf- und Abfahren verwendbar, für manuelles und zeitprogrammiertes Fahren von Markisen, Jalousien und Rollladen.

Berker RolloTec Schaltuhr Komfort Display anth/sa 17756086 online kaufen