Jumo Starterkit wTRANS B 00549265



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1103296
EAN	4053877015635
Hersteller	Jumo
Hersteller-ArtNr	00549265
Hersteller-Typ	00549265
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsversorgungsspannung bei DC	3,6 V
Anzahl der Kanäle	
Störmeldeausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Höhe	44mm
Breite	44mm
Tiefe	27mm
Betriebstemperatur	-30...85°C
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen Ar	
Montageart	
Schutzart (IP)	

Jumo Starterkit wTRANS B 00549265 Art der Spannungsversorgung Batterie, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 3,6 ...

3,6V, Anzahl der Kanäle 1, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Höhe 44mm, Breite 44mm, Tiefe 27mm, Betriebstemperatur -30 ...

85°C, Gerätebauform Feldgerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Montageart sonstige, Schutzart (IP) IP00, Der neue Funkmessumformer verfügt über einen Universalmesseingang für Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Widerstände / Potis, Widerstandspotenziometer / WFG sowie mV-Signale und misst Temperatur und andere Prozessgrößen.

Die kompakte Bauform des Antennen-Batteriegehäuses ermöglicht eine einfache Montage am DIN-Anschlusskopf Form B

Jumo Starterkit wTRANS B 00549265 online kaufen