

Eltako Stromstoßschalter 1W 10A S81-001-220V DC

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer | ET5708808 |
| EAN | 4010312108239 |
| Hersteller | Eltako |
| Hersteller-ArtNr | 81001061 |
| Hersteller-Typ | S81-001-220V DC |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Stromstoßschalter |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Funktion | |
| Montageart | |
| Breite in Teilungseinheiten | |
| Einbautiefe | 32mm |
| Anzahl der Schließer | |
| Anzahl der Öffner | |
| Anzahl der Wechsler | |
| Steuerspannung 1 | 220...220V |
| Steuerspannungsart 1 | |
| Bemessungsschaltstrom | 10A |
| Versorgungsspannung | 250...250V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Max. Leuchtstofflampenlast | 2300VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-300W) | 2300VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast (pa 500VA) | |
| Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 10A |
| Handbedienung möglich | |

Eltako Stromstoßschalter 1W 10A S81-001-220V DC Funktion sonstige, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 2,3, Einbautiefe 32mm, Anzahl der Schließer 0, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 1, Steuerspannung 1 220 ...

220V, Steuerspannungsart 1 DC, Bemessungsschaltstrom 10A, Versorgungsspannung 250 ...

250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500VA, Max.

Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$) 10A, Handbedienung möglich, Elektromechanischer Stromstoßschalter 220V DC.

1 Wechsler 10A/250V AC.

Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

50mm lang, 42mm breit, 32mm tief.

Einschaltdauer 100%.

Steuerleistungsbedarf 5-5.5W.

Kontaktabstand 2mm.

In Anwendungen mit 1 Wechsler ohne Glimmlampenstrom kann auch der Hybrid-Stromstoßschalter ESR61M-UC verwendet werden.

[Eltako Stromstoßschalter 1W 10A S81-001-220V DC online kaufen](#)

