

## Siemens Indus.Sector LOGO!8 erw. Modul 2 AE 6ED1055-1MD00-0BA2

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6104626
EAN	4034106029524
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ED10551MD000BA2
Hersteller-Typ	6ED1055-1MD00-0BA2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul

### Technische Informationen

Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Analoge Eingänge konfigurierbar	
Analoge Ausgänge konfigurierbar	
Eingang, Strom	
Eingang, Spannung	
Eingang, Widerstand	
Eingang, Widerstandsthermometer	
Eingang, Thermoelement	
Eingangssignal konfigurierbar	
Auflösung der Analogeingänge	10Bit
Ausgang, Strom	
Ausgang, Spannung	
Ausgangssignal konfigurierbar	
Ausführung des elektrischen Ar	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	35.5mm
Höhe	90mm
Tiefe	58mm

Siemens Indus.Sector LOGO!8 erw.

Modul 2 AE 6ED1055-1MD00-0BA2 Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Analoge Eingänge konfigurierbar, Eingang,

Widerstandsthermometer, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 10Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 58mm, Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.

Ein LOGO! 8 Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge ausgebaut werden.

Hierfür stehen zehn verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung, die bei unterschiedlicher Eingangsspannung die Ergänzung um digitale und analoge Ein- und Ausgänge ermöglichen

[Siemens Indus.Sector LOGO!8 erw. Modul 2 AE 6ED1055-1MD00-0BA2 online](#)

[kaufen](#)

