

## Inductive proximity switch 62 mm 4608031

### Allgemeine Informationen

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Products_Model | ET6321832                    |
| EAN            |                              |
| Producer       | Turck                        |
| Producer-Model | 4608031                      |
| Producer-Typ   | BI4-M12E-VP6X-H1141          |
| min. Order     |                              |
| Class          | Induktiver Näherungsschalter |

### Technische Informationen

|   |               |
|---|---------------|
| Länge des Sensors                                       | 62mm          |
| Durchmesser des Sensors                                 | 12mm          |
| Mechanische Einbaubedingung                             |               |
| Schaltabstand   | 4mm           |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior                        |               |
| Ausführung der Schaltfunktion                           |               |
| Ausführung des Schaltausgang                            |               |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                 |               |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge                          |               |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |               |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-/                        |               |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge          |               |
| Art der Betätigung                                      |               |
| Ausführung der Schnittstelle                            |               |
| Ausführung der Schnittstelle für                        | Kommunikation |
| Gehäusebauform  |               |
| Beschichtung Gehäuse                                    |               |
| Kaskadierbar  |               |
| Max. Ausgangsstrom am sicher                            | 200mA         |
| Versorgungsspannung                                     | 10...30V      |
| Bemessungssteuerspeisespanr                             | 10...30V      |
| Spannungsart  |               |
| Schaltfrequenz  | 2000Hz        |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte        |               |
| Werkstoff des Gehäuses                                  |               |
| Druckfest   |               |
| Explosionsschutz-Kategorie für                          |               |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    |               |

[Inductive proximity switch 62 mm 4608031 online kaufen](#)