

Warema Sonnen Bediengerät Climatr. 2.0 grau/silber 1002931

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1104243
EAN	
Hersteller	Warema Sonnen
Hersteller-ArtNr	1002931
Hersteller-Typ	1002931
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Melde-/Bedientableau



Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Zusammenstellung
Ausführung
Montageart
Display
Touchfunktion
Weitere Schnittstellen
Busankopplung inklusive
Schutzart (IP)

Warema Sonnen Bediengerät Climatr.

2.0 grau/silber 1002931 Andere Bussysteme sonstige, Zusammenstellung Bedienelement, Ausführung Melde- und Bedientableau, Montageart Aufputz, Display Farbe, Weitere Schnittstellen USB, Busankopplung inklusive, Schutzart (IP) IP30, Das Bediengerät für das WAREMA climatronic System verarbeitet ankommende Daten von angeschlossenen Sensoren, gleicht diese mit den individuellen Einstellungen ab und leitet Befehle über den Climabus an die Aktoren weiter, Verwaltung von bis zu 64 Kanälen pro WAREMA climatronic System, zur Ansteuerung von bis zu 1.200 Aktoren (max.

7200 Verbraucher), Bedienung der angeschlossenen Verbraucher einzeln oder in Gruppen möglich, bis zu 16 Szenen einstellbar, integrierter Temperatur- und

Luftfeuchtesensor, Anschluss zweier weiterer MWG Innentemperatur/Luftfeuchte möglich, Sonnenstandsabhängige Lamellennachführung für Raffstoren, Historie wichtiger Ereignisse, die z.

B.

für die Auslösung eines Fahrbefehls an den Sonnenschutz verantwortlich waren sowie der Wetterdaten, Schalten und Dimmen von Licht, Automatikfunktionen sind je Kanal aktivier- bzw.

deaktivierbar , 4 Sensortasten, Multifunktions-Drehrad und selbsterklärende Menüführung in Klartextanzeige, Klartextanzeige für Ereignisse und Wetterdaten auf einem großen grafischen 144,8 mm (5,7 Zoll)-TFT-Display mit Beleuchtung, freie Vergabe von Kanal-, Gruppen- und Szenennamen Einstellungen können auf SD-Karte gespeichert werden bzw.

mittels PC veränderte Einstellungen zurückübertragen werden, Bedienung per Funk durch EWFS Hand- oder Wandsender möglich (optional erhältlich), Mithilfe des KNX Gateways wird dieses Bediengerät zur WAREMA climatronic KNX Zentrale, Hinweis: externes Netzteil erforderlich (je nach Systemgröße sind ein oder mehr Netzteile erforderlich).

[Warema Sonnen Bediengerät Climatr. 2.0 grau/silber 1002931 online kaufen](#)