Finder Koppelrelais-MasterBasic 1W, 6A 39.01.8.230.0060



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2002108
EAN	8012823390031
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	390182300060
Hersteller-Typ	39.01.8.230.0060
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Schaltrelais

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Bemessungssteuerspeisespanr	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei	230...230V AC 60 Hz
Spannungsart zur Betätigung	
Antrieb, Polung	
Schaltverhalten des Antriebs	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Mit zwangsgeführten Kontakten	
Art des Schaltkontaktes	
Komplettgerät mit Sockel	
Schutzart (IP)	
Breite	6.2mm
Höhe	87mm
Tiefe	90.7mm

Finder Koppelrelais-MasterBasic 1W, 6A 39.01.8.230.0060 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20,

Breite 6,2mm, Höhe 87mm, Tiefe 90,7mm, Nennstrom 6A, Koppelrelais mit blauer Fassung, Push-In-Klemmen, Kontakt 6 A, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren.

Die Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar.

Umgebungstemperatur -40 bis +70° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Ausführung: LED und EMV-Entstörung.

Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.

Finder Koppelrelais-MasterBasic 1W, 6A 39.01.8.230.0060 online kaufen