

Finder Koppelrelais-MasterPlus 1W, 6A 39.61.0.125.0060

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2002162
EAN	8012823390536
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	396101250060
Hersteller-Typ	39.61.0.125.0060
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Schaltrelais

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	Mit abnehmbaren Klemmen
Bemessungssteuerspeisespannr	125...125V
Bemessungssteuerspeisespannung	125 V Us bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	125...125V
Spannungsart zur Betätigung	
Antrieb, Polung	
Schaltverhalten des Antriebs	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließer	
Anzahl der Kontakte als Wechs	
Mit zwangsgeführten Kontakten	
Art des Schaltkontaktes	
Komplettgerät mit Sockel	
Schutzart (IP)	
Breite	6.2mm
Höhe	94.3mm
Tiefe	90.7mm



Finder Koppelrelais-MasterPlus 1W, 6A 39.61.0.125.0060 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 125 ...

125V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 125 ...

125V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 125 ...

125V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Antrieb, Polung ungepolt,

Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Kompletgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20, Breite 6,2mm, Höhe 94,3mm, Tiefe 90,7mm, Nennstrom 6A, Koppelrelais mit blauer Fassung, Push-In-Klemmen, Kontakt 6 A, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren einsetzbar.

Die Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar.

Umgebungstemperatur -40 bis +70° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.

Ausführung: LED und EMV-Entstörung.

Ausgangssicherungsmodul für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar.

Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.

[Finder Koppelrelais-MasterPlus 1W, 6A 39.61.0.125.0060 online kaufen](#)

