

## Eaton (Moeller) Kurzschlusschalter 3p 0,16A o. Überlast PKM0-0,

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6205394
EAN	4015080727200
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	072720
Hersteller-Typ	PKM0-0,16
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz



### Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstell	0...0A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2,5...2,5A
Phasenausfallempfindlich	
Auslösetechnik	
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I <sub>n</sub>	0.16A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	0kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0kW
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC	150kA
Schutzart (IP)	

Eaton (Moeller) Kurzschlusschalter 3p 0,16A o.

Überlast PKM0-0,16 Überlastauslöser Stromeinstellung 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 2,5 ...

2,5A, Auslösetechnik magnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I<sub>n</sub> 0,16A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I<sub>cu</sub> bei 400 V, AC 150kA, Schutzart (IP) IP20, Motorschutzschalter nach

IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKM0, mit unverzögertem Kurzschlußauslöser, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T.

100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte

[Eaton \(Moeller\) Kurzschlussschalter 3p 0,16A o. Überlast PKM0-0, online kaufen](#)

