

Merten Rauchmelder pws ARGUS Basic MEG5471-2119

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1216683
EAN	4042811184476
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG5471-2119
Hersteller-Typ	MEG5471-2119
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Brandmelder



Technische Informationen

Wirkprinzip	
Standalone	
Vernetzbar über Kabel	
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	
Vernetzbar über Funk (optional)	
Max. Anzahl vernetzbar	
Primärstromversorgung	
Versorgungsspannung	3.6...3.6V
Spannungsart der Versorgungs	
Mit Spannungsanzeige	
Mit Backup-Batterie	
Mitgelieferte Backup-Batterie	
Mitgelieferte Backup-Batterie wi	
Lautstärke	85dB(A)
Montageart	
Mit Sockel	
Geeignet für Kanalbefestigung	
Länge	112mm
Breite	112mm
Höhe	49mm
Durchmesser	112mm
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Rauchscharter	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Art des Test-/Pauseknopfes	
Kabeleinführung	
Schutzart (IP)	

VdS anerkannt

Genehmigt von der NCP

Mit Q-Label

Merten Rauchmelder pws ARGUS Basic MEG5471-2119 Wirkprinzip optisch, Standalone, Vernetzbar über Kabel, Max.

Anzahl vernetzbar 40, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 3,6 ...

3,6V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Backup-Batterie, Mitgelieferte Backup-Batterie Lithium, Lautstärke 85dB(A), Montageart Aufbau, Mit Sockel, Länge 112mm, Breite 112mm, Höhe 49mm, Durchmesser 112mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Art des Test-/Pauseknopfes Kombination, Kabeleinführung Unterseite, Schutzart (IP) IP20, Mit Q-Label, Farbvariante polarweiß, Batteriebetriebener Rauchwarnmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich.

-Kabelvernetzung über separate zweiadrige Leitung (SELV).

Bei vernetzten Rauchmeldern löst der Rauch erkennende Rauchmelder Alarm aus (lokaler Alarm) und leitet das Alarmsignal an alle vernetzten Rauchmelder weiter, die dann auch Alarm auslösen (Fernalarm).

Die Spannungsversorgung erfolgt über eine fest ei...

[Merten Rauchmelder pws ARGUS Basic MEG5471-2119 online kaufen](#)

