

Berker Wächter 2908

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0815073
EAN	4011334212638
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	2908
Hersteller-Typ	2908
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder Basiselement



Technische Informationen

Montageart	
Nur geeignet als Nebenstelle	
Mit N-Leiter	
Nennspannung	230V
Max. Schaltleistung	0W
Temperatur	20...45°C
Max. Einschaltstrom	0A

Berker Wächter 2908 Montageart Unterputz, Nur geeignet als Nebenstelle, Mit N-Leiter, Nennspannung 230V, Max.

Schaltleistung 0W, Temperatur 20 ...

45°C, Max.

Einschaltstrom 0A, BLC Wächter-Nebenstelle Hauselektronik - für BLC Wächter 180 und BLC Wächter 180 Komfort - für BLC Präsenzmelder mit Konstantlichtreglung - mit Schraubklemmen - 230 V~ - 50/60 Hz - Nebenstellenanzahl max.

10 (5 bei 2902) - Leitungslänge zwischen Haupt- und Nebenstelle max.

100 m - Neutralleiter erforderlich!

[Berker Wächter 2908 online kaufen](#)

