Eaton (Moeller) Lasttrennschalter 4p.1250A BG45 N4-4-1250

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0702326
EAN	4015082660314
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	266031
Hersteller-Typ	N4-4-1250
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter

Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Max. Bemessungsbetriebsspan	690V
Bemessungsdauerstrom Iu	1250A
Bemessungsbetriebsleistung be	0kW
Bemessungsbetriebsleistung be	AC-23, 400 V
Bedingter Bemessungskurzschl	100kA
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	
Anzahl der Hilfskontakte als We	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4	
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Ausführung des Betätigungsele	
Verriegelbar	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP), frontseitig	

Eaton (Moeller) Lasttrennschalter 4p.1250A BG45 N4-4-1250 Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 1250A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 0kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 100kA, Polzahl 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Motorantrieb optional, Spannungsauslöser optional, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Verteilereinbau, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Bolzenanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP20, Lasttrennschalter, nach IEC/EN60947-2, mit Anschlussschrauben, Schraubmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113,Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660, Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100, Beim Lasttrennschalter N können zusätzlich Spannungsauslöser NZM...-XU, NZM...-XA und Ausgelösthilfschalter (HIA) eingesetzt werden, N2..., N3...

und N4...

sind auch mit Fernantrieb NZM...-XR...

kombiniebar, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Spannungsauslöser, Fernantrieb, Montagezubehör, Anschlußtechnik

[Eaton (Moeller) Lasttrennschalter 4p.1250A BG45 N4-4-1250 online kaufen]