

## Hager Fernschalter 2S, 24V,16A EPN524

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0606697
EAN	3250612369492
Hersteller	Hager
Hersteller-ArtNr	EPN524
Hersteller-Typ	EPN524
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stromstoßschalter

### Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	24...24V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung	50...60Hz
Steuerspannung 2	12...12V
Steuerspannungsart 2	
Frequenz der Steuerspannung	50...60Hz
Bemessungsschaltstrom	16A
Versorgungsspannung	12...24V
Spannungsart der Versorgung	
Max. Glühlampenlast	2300W
Max. Leuchtstofflampenlast	1200VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	1000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (pa)	1000VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	16A
Handbedienung möglich	

Hager Fernschalter 2S, 24V,16A EPN524 Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Anzahl der Schließer 2, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 24 ...

24V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

60Hz, Steuerspannung 2 12 ...

12V, Steuerspannungsart 2 DC, Frequenz der Steuerspannung 2 0Hz,  
 Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 12 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 1200VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1000VA, Max.

Schaltstrom ( $\cos \phi = 0,6$ ) 16A, Handbedienung möglich,

[Hager Fernschalter 2S, 24V, 16A EPN524 online kaufen](#)

